Superior StreetSiren DoubleDeck Fibra

Sirène filaire avec clip de verrouillage pour une plaque frontale personnalisable. Pour une utilisation à l'extérieur et à l'intérieur.

3 GRADE EN 50131 · PD 6662 2017 · INCERT · SSF · IP54



Les produits Ajax Superior sont disponibles exclusivement pour les partenaires accrédités Ajax Systems pour la vente, l'installation, et la maintenance, créant un canal de revenus protégé et à haute valeur.

Un moyen de promouvoir davantage les services de sécurité

Une caractéristique distinctive de la Superior StreetSiren DoubleDeck Fibra est la plaque frontale Brandplate, qui offre aux prestataires de services de sécurité la possibilité d'imprimer leur logo et leurs coordonnées directement sur le panneau avant de la sirène.

Cela permet à la sirène de servir de canal marketing supplémentaire, aidant à atteindre de nouveaux clients en attirant l'attention des voisins et des passants.



Un dispositif, cinq missions

- L'alarme fait fuir les intrus et attire l'attention
- L'indication de l'état de sécurité notifie aux utilisateurs que le système est armé/désarmé et pendant les temporisations à l'armement /au désarmement
- Le cadre LED de la sirène s’allume pour indiquer l'armement du système ou un changement de mode de sécurité
- La fonction Carillon informe les utilisateurs si des détecteurs d’ouverture sont déclenchés lorsque le système est désarmé
- L'indication LED après alarme alerte les utilisateurs et les patrouilles qui passent de toutes les alarmes dans le système

Durée de l'alarme ajustable

- Le mode groupe permet à la sirène de réagir uniquement aux alarmes et aux changements de mode de sécurité dans son groupe assigné
- Volume[1] réglable de l'alarme et des notifications : de 85 dB à 113 dB
- Durée de l'alarme réglable : de 3 secondes à 3 minutes
- Aucune limite quant au nombre de sirènes au sein d'un même système[2]

Fibra

technologie de communication

- Jusqu'à 2 000 m (6 550 ft) de communication filaire
- Les données sont chiffrées tout au long du processus de transmission
- Interrogation régulière pour afficher l'état actuel du dispositif
- Une ligne pour différents types de dispositifs
- Mises à jour automatiques du firmware[3]

Gestion de l'énergie améliorée

- Batterie rechargeable préinstallée pour une alimentation supplémentaire en cas d'alarme
- Calculateur d'alimentation
- Le stress test de la consommation d'énergie

Résistance au sabotage

- Alarme anti-sabotage[4]
- Protection contre les courts-circuits
- Authentification des dispositifs contre l'usurpation des données
- Boîtier robuste

Installation rapide

- Jumelage avec le système de sécurité via le code QR ou le balayage de la ligne
- Panneau de montage SmartBracket pour une fixation sans qu'il soit nécessaire d'ouvrir le boîtier
- Niveau à bulle pour vérifier l'angle d'inclinaison du panneau de montage pendant l'installation
- Gestion et configuration à distance dans les applications Ajax

Brandplate est disponible par packs de 10 pièces et est vendu séparément de StreetSiren DoubleDeck Fibra. Le panneau est disponible en noir et blanc. Pour toute commande de 4 packs de Brandplate (40 panneaux) ou plus, vous bénéficiez d'une impression gratuite d'un design unique sur l'ensemble.

Conformité aux normes

EN 50131 (Grade 3)
PD 6662:2017
INCERT
SSF
VSÖ

Compatibilité avec les centrales

Pour obtenir des informations détaillées, scannez le QR code ou suivez le lien :

ajax.systems/fr/tools/devices-compatibility/?models=SS.DD.F

Alertes

Alarmes
Acoustique
LED

Temporisations à l'armement / au désarmement
Acoustique

Changement de mode de sécurité
Acoustique
LED

Mode de sécurité
LED

Carillon d'entrée
Acoustique
Lorsque la fonction Carillon d'entrée est activée, les sirènes émettent un son spécial pour indiquer que les détecteurs d'ouverture sont déclenchés lorsque le système est désarmé.

Indication après-alarme
LED

Communication avec une centrale

Technologie de communication
Fibra

Connexion filaire
Câble U/UTP cat.5 4×2×0,51 mm (24 AWG), conducteur en cuivre

4×0,22 mm² câble de signal, conducteur en cuivre

Portée de communication
jusqu'à 2 000 m
jusqu'à 6 550 ft
Avec câble U/UTP cat.5 4×2×0,51 mm (24 AWG)

Caractéristiques

Types d'alertes
Acoustique
LED

Volume de l'alarme
de 85 à 113 dB à une distance de 1 m (3,3 ft)
Ajusté par un PRO ou par un utilisateur avec les droits d'administration dans l'application Ajax

Durée de l'alarme
de 3 sec à 3 min
Réglage par un PRO ou par un utilisateur ayant des droits d'administration dans les applications Ajax

Fréquence du buzzer piézoélectrique
3,5 ± 0,5 kHz

Alimentation

Alimentation principale
7–26 V⎓, jusqu'à 1130 mW
Le dispositif est alimenté par la centrale ou par le Superior LineSupply Fibra

De secours
LTO 18650, 1 500 mAh, 2,4 V⎓
Jusqu'à 30 minutes de notification d'alarme après une panne d'alimentation principale

Installation

Température de fonctionnement
de –25°C à +60°C
de 13°F à 140°F

Humidité admissible
jusqu'à 95 %

Indice de protection
IP54

Hauteur d'installation recommandée
2,5 m ou plus
8 ft ou plus

Boîtier

Couleur
noir, blanc

Dimensions
199 × 199 × 60 mm
7,83" × 7,83" × 2,6"

Poids du dispositif noir
516 g
18,2 oz

Poids du dispositif blanc
522 g
18,7 oz

Alarme du bouton anti-sabotage

Kit complet

Superior StreetSiren DoubleDeck Fibra
Panneau de montage SmartBracket
Kit d'installation
Guide de démarrage rapide

[1] Mesuré à une distance de 1 m (3,3 ft).
[2] Disponible pour les sirènes avec la version du firmware 8.64.1.0 ou ultérieure. La sirène doit être ajoutée à une centrale fonctionnant sous OS Malevich 2.36 ou une version ultérieure.
[3] Les mises à jour automatiques du firmware sont disponibles pour les sirènes avec la version du firmware 8.64.1.0 ou ultérieure. La sirène doit être ajoutée à une centrale fonctionnant sous OS Malevich 2.36 ou une version ultérieure.
[4] Toute tentative d'ouverture du boîtier déclenche une alarme anti-sabotage.

Pour obtenir des informations détaillées, scannez le QR code ou suivez le lien :

ajax.systems/support/devices/superior-streetsiren-doubledeck-fibra/

support@ajax.systems
@AjaxSystemsSupport_Bot
ajax.systems